

產測周邊須注意之維護事項

1. 線材與接頭保養方式：

(1) 一般 SMA 接頭對鎖次數約為 500 次

(如超過使用次數請儘量淘汰換新，以避免產生測試異常)

(2) 手動拆卸線材時，請旋轉“接頭六角 HEX 部份”拆卸線材或是轉接頭，不可拉扯沃肯硬式套管或是套管，以延長線材壽命

(3) 扭力扳手拆卸線材時，請以標準 SMA 扭力扳手對鎖及拆卸

(4) 線材接頭或是一般轉接頭如不使用時，請以保護套保護，以避免接頭受損亦或是有灰塵影響數據值

(5) 平時更需以酒精棉做擦拭清潔保養接頭

(6) 所有線材皆有最小彎曲半徑，請勿超出規格半徑尺寸，以避免損壞線材特性（線材半徑尺寸如規格書所示）

2. 治具式探針保養方式：

請依每約頂 1,000 次後，以酒精棉做擦拭清潔保養

3. 產品使用壽命：

(1) 一般 SMA 接頭使用次數約為 500 次

(2) 治具式探針請依各式產品規格書所示

4. 產測周邊如何與治具之配合：

(1) 為使測試更穩定，請以垂直方式固定 2/4 Hole 探針於治具上

(2) 為延長治具式探針壽命，沃肯會建議客戶合理的伸縮尺寸為伸縮總長度之 2/3 為最佳狀態，若超過 2/3 可能會造成耐用度的損耗